Руководство пользователя

Автомобильный видеорегистратор

DrivePro™ 10

2022/11

Версия 2.0

Содержание

1. Системные требования 2
2. Комплект поставки 3
3. Начало работы 4
   - 3-1 Обзор 4
   - 3-2 Установка карты памяти microSD 5
   - 3-3 Монтаж DrivePro и подключение питания 6
   - 3-4 Функциональные кнопки 9
   - 3-5 Таблица значений светодиодной индикации 10
4. Запись видео 11
   - 4-1 Нормальный режим записи 11
   - 4-2 Режим экстренной записи 11
5. Использование мобильного приложения DrivePro 12
   - 5-1 Загрузка и установка мобильного приложения 12
   - 5-2 Подключение к DrivePro 12
   - 5-3 Воспроизведение видео на мобильном устройстве 14
   - 5-4 Настройки 15
6. Использование ПО DrivePro Toolbox 17
7. Переписывание файлов на компьютер 18
8. Меры предосторожности 20
9. Устранение неполадок 21
10. Технические характеристики 22
11. Переработка и охрана окружающей среды 24
12. Заявление о соответствии стандартам ЕС 25
13. Декларация о соответствии нормам Федерального агентства по связи (FCC) 26
14. Двухлетняя ограниченная гарантия 27
15. Лицензия GNU General Public License (GPL) 28
16. Лицензионное соглашение с конечным пользователем (EULA) 28

1. Системные требования

Системные требования к настольному или портативному компьютеру с работающим портом USB, к которому можно подключать видеорегистратор DrivePro:

- Windows® 7 или более поздней версии
- macOS® 10.14 или более поздней версии

Системные требования к компьютеру для установки ПО DrivePro Body Toolbox:

- Windows® 7 или более поздней версии
- macOS® 10.14 или более поздней версии

Системные требования для установки мобильного приложения DrivePro Body:

- Android 6.0 или более поздней версии
- iOS 11.0 или более поздней версии

2. Комплект поставки

В комплект поставки видеорегистратора DrivePro 10 входят:

- Автомобильный видеорегистратор DrivePro 10

- Крепление на клеевой основе

- Автомобильный адаптер



- Карта памяти microSD

- Краткое руководство пользователя

3. Начало работы

3-1 Обзор

3-2 Установка карты памяти microSD

До начала записи необходимо установить в DrivePro карту памяти microSD. Рекомендуем использовать карты памяти microSD типа Class 10 или более высокого класса скорости емкостью 32, 64,128 или 256 ГБ.

1. Вставьте карту памяти microSD в слот корпуса DrivePro.



Форматирование карты памяти. Перед первым использованием карту памяти необходимо отформатировать, используя встроенную функцию DrivePro. Чтобы выполнить форматирование карты памяти, в приложении DrivePro нажмите кнопку **«Настройки» (Settings)**.

Комплектная карта microSD не требует частого форматирования. Тем не менее, для лучшего обеспечения стабильности записи рекомендуется регулярно форматировать карту памяти.

Примечание: Форматирование приведет к удалению всех данных на карте памяти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

1. DrivePro 10 поддерживает только файловую систему FAT32, но не поддерживает exFAT/NTFS.
2. Следует помнить, что размер кластера карты памяти microSD должен быть 32 КБ или более, в противном случае DrivePro может работать неправильно.

2. Чтобы извлечь карту памяти, слегка нажмите на нее.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не извлекайте карту памяти во время выключения устройства, чтобы избежать повреждения карты или хранимых на ней видеозаписей.

Разрешение видео и частота кадров	Емкость карты памяти			
	32GB	64GB	128GB	256GB
2K QHD 1440P 30fps	2.5 hrs	6 hrs	11.5 hrs	26.5 hrs
Full HD 1080P 30fps	3.5 hrs	7 hrs	14 hrs	32 hrs
HD 720P 30fps	7 hrs	14 hrs	28 hrs	61.5 hrs
Full HD 1080P 60fps	2.5 hrs	5 hrs	10 hrs	22 hrs

3-3 Монтаж DrivePro и подключение питания

1. Вставьте монтажную скобу в верхнюю часть корпуса DrivePro и сдвиньте ее в сторону до щелчка.



2. Тщательно очистите и высушите ту часть лобового стекла, на которой вы хотели бы прикрепить DrivePro.
3. Снимите защитную пленку с клеевой основы монтажной скобы и крепко прижмите DrivePro к лобовому стеклу или заднему стеклу автомобиля.



4. Поверните барашек фиксатора против часовой стрелки, чтобы ослабить крепление и установить DrivePro в необходимое положение.



5. Когда DrivePro будет расположен наилучшим образом, заверните барашек фиксатора по часовой стрелке, чтобы надежно закрепить устройство в выбранном положении.



\

6. Подключите меньший по размерам разъем (Micro-B) автомобильного адаптера питания к USB-разъему DrivePro.



7. Другой разъем адаптера питания вставьте в гнездо прикуривателя.
8. После того как двигатель автомобиля будет заведен, DrivePro автоматически начнет запись видео. Чтобы наилучшим образом настроить угол обзора камеры и выполнить настройки, загрузите приложение DrivePro на мобильное устройство.

3-4 Функциональные кнопки

Режим	Экстренная запись / Кнопка сброса
Экстренная запись	• Чтобы вручную активировать режим экстренной записи, нажмите на красную кнопку.
Сброс настроек	• Одновременно нажать и удерживать красную кнопку в течение 10 секунд, чтобы выполнить форматирование и сброс настроек устройства. **Примечание:** при форматировании все данные на карте памяти будут удалены.

Режим	Кнопка перезагрузки
Перезагрузка устройства	• Вставьте скрепку в отверстие для сброса аккумулятора, нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд. Устройство выключится и перезагрузится. • **Примечание.** Перезапуск устройства не удалит существующие данные, но ваша последняя запись может не сохраниться.

3-5 Таблица значений светодиодной индикации

Запись:

LED	Wi-Fi	Статус	Значение
● Синий	ВКЛ	Мигающий	Запись с Wi-Fi-соединением
		Мигает быстро	Режим экстренной записи с Wi-Fi-соединением
		Светится постоянно	Режим ожидания с Wi-Fi-соединением*
● Красный	ВЫКЛ	Мигающий	Запись без Wi-Fi-соединения
		Мигает быстро	Режим экстренной записи без Wi-Fi-соединения
		Светится постоянно	Режим ожидания без Wi-Fi-соединения*

Примечание: Соединение Wi-Fi доступно только, когда DrivePro подключен к внешнему питанию.

*DrivePro остановит запись при возникновении ошибки карты памяти или при нажатии кнопки «Данные / Настройки» (Data / Settings) в приложении DrivePro.

Форматирование карты памяти:

LED	Статус	Значение
● Красный	Мигает очень быстро	Форматирование карты памяти microSD

Подключение к компьютеру:

LED	Статус	Значение
● red	Светится постоянно	Подключен к компьютеру

4. Запись видео

4-1 Нормальный режим записи

После того, как двигатель автомобиля будет запущен, DrivePro автоматически начнет запись видео. По умолчанию, каждую 1 минуту видеорегистратор сохраняет отдельный видеофайл. Длительность записи можно настроить в приложении DrivePro в разделе **«Настройки» (Settings)**. После остановки двигателя автомобиля DrivePro автоматически сохраняет текущую запись и выключается.

Примечание: в некоторых автомобилях, даже после остановки двигателя, на гнездо прикуривателя подается питание. Если это происходит в вашем автомобиле, мы рекомендуем отключать видеорегистратор от гнезда прикуривателя, для того чтобы избежать нежелательного расхода электроэнергии и возникновения непредвиденных проблем.

4-2 Режим экстренной записи

30 % емкости накопителя будет отведено для хранения файлов экстренных видеозаписей. Видеозаписи, сделанные в экстренном режиме, защищены от перезаписи.

Создание экстренных записей в ручном режиме: Чтобы вручную активировать режим экстренной записи, нажмите на кнопку экстренной записи во время записи видео. Индикатор начнет мигать красным или синим цветом.

Создание экстренных записей по сигналу G-сенсора: если во время видеозаписи будет зафиксировано столкновение, DrivePro автоматически включит режим экстренной записи.

- Если выставлен высокий уровень чувствительности (High), то даже незначительные толчки приведут к включению режима экстренной записи.
- Если выставлен низкий уровень чувствительности (Low), то режим экстренной записи будет включен только после сильного удара.

Чувствительность G-сенсора можно настроить с использованием меню **«Настроек» (Settings)** в приложении DrivePro.

Примечание: после заполнения 30 % свободного пространства на установленном носителе данных, при сохранении последующих экстренных записей, будут перезаписаны прежние файлы экстренных видео, начиная с наиболее ранних.

5. Использование мобильного приложения DrivePro

Бесплатное приложение, разработанное для iOS и Android-устройств, позволяет подключиться к DrivePro, чтобы с помощью беспроводного соединения транслировать записываемое в настоящий момент видео, а также изменять настройки видеорегистратора DrivePro и воспроизводить видео непосредственно со своего мобильного устройства.

Download on the App Store GET IT ON Google Play

5-1 Загрузка и установка мобильного приложения

1. Загрузите мобильное приложение «DrivePro» в магазине приложений App Store или Google Play.
2. После завершения установки приложения, на главном экране мобильного устройства появится значок .

5-2 Подключение к DrivePro

1. Перед подключением к Wi-Fi, убедитесь, что DrivePro подключен к автомобильному адаптеру питания. Запустите приложение DrivePro на вашем мобильном устройстве.
2. В приложении выберите иконку DrivePro 10 (**DP10**).

3. Подключитесь к Wi-Fi сети **DP10**, используя пароль по умолчанию **12345678**.



4. Как только будет установлено соединение, вы можете начать использовать функции приложения, такие как «Браузер» (Browser) и «Просмотр текущего изображения» (Live View).

5-3 Воспроизведение видео на мобильном устройстве



1. Для просмотра сохраненных видео нажмите **«Браузер» (Browser).**
2. Вы можете воспроизводить видео, записанные в нормальном режиме или режиме экстренной записи.
3. Коснитесь , чтобы скачать видео или , чтобы удалить видео.

Примечание: Камера прекратит запись, когда вы, используя мобильное приложение, коснетесь пунктов **«Браузер» (Browser)** или **«Настройки» (Settings)**, при этом, включится синий светодиодный индикатор на передней панели. Камера возобновит записывание после закрытия приложения.

«Просмотр текущего изображения» (Live View).

Для просмотра текущего изображения, коснитесь **«Просмотр текущего изображения» (Live View).**

5-4 Настройки

В меню **«Настроек» (Settings)** можно изменять параметры записи видео и конфигурацию устройства.



ВИДЕО

Разрешение (Resolution): установить разрешение/качество видеозаписи.
Варианты: **1440P 30FPS** (по умолчанию) **/ 1080P 30FPS / 720P 30FPS/ 1080P 60FPS**
(Примечание: Доступные параметры отображаются в зависимости от вашей модели).

Значение выдержки (Exposure Value): позволяет делать изображение более светлым или темным, изменяя значение выдержки.
Варианты: **+2.0 / +1.5 / +1.0 / +0.5 / 0.0** (по умолчанию) **/ -0.5 / -1.0 / -1.5 / -2.0**

Длительность видеозаписи (Video Length): установить длительность сохраняемых видеозаписей.
Варианты: **1 мин** (по умолчанию)**/ 3 мин / 5 мин**

Микрофон (Microphone): включение/выключение микрофона во время записи.

Частота света (Light Frequency): установить требуемую частоту источника света, чтобы избежать мерцания изображения при искусственном освещении.
Варианты: **50 Гц / 60 Гц**

МЕТКА ВИДЕО

Метка видео (Video Stamp): отображать текущее время в записанном видео.

Дата / Время (Date / Time): установка формата даты и времени. Вы можете выбрать формат времени: 12 или 24 часа.

Варианты: **ГГГГ/ММ/ДД** / **ММ/ДД/ГГГГ** / **ДД/ММ/ГГГГ, 24Ч / AM/PM**

УСТРОЙСТВО

G-сенсор (G-Sensor): настройка чувствительности G-сенсора.

Варианты: **Отключить (Disable) / Низкий (Low, по умолчанию) / Средний (Medium) / Высокий (High)**

Задержка отключения питания (Delay Power Off): настройка автоматического отключения DrivePro в определенное время.

Варианты: **Отключить (Disable) / 10 сек (по умолчанию) / 30 сек**

Wi-Fi: Вы можете изменить SSID для беспроводной сети, установленный по умолчанию.

Примечание: После изменения, SSID будет обновлен при повторном подключении к Wi-Fi.

СИСТЕМА

Синхронизация времени (Time Synchronized): синхронизация часов DrivePro с часами вашего мобильного устройства.

Форматирование карты памяти (Format SD Card): форматирование карты памяти microSD.

Версия прошивки (Version): установить последнюю версию прошивки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НИКОГДА не отсоединяйте кабель питания и не извлекайте карту памяти microSD, пока процесс обновления прошивки не будет завершен.

1. DrivePro™ будет выключен во время обновления прошивки и будет мигать красный светодиод. После завершения обновления устройство будет включено автоматически.
2. Если, вследствие ошибки обновления прошивки, вы не можете выключить питание устройства DrivePro™, пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки Transcend.

6. Использование ПО DrivePro Toolbox

Программный пакет DrivePro Toolbox отличается удобным пользовательским интерфейсом и позволяет выбирать и без установки отдельных кодеков воспроизводить видеофайлы, созданные видеорегистратором DrivePro, а также просматривать маршрут поездки на карте.

1. Файлы установки можно загрузить с веб-страницы: www.transcend-info.com/downloads
2. Установите ПО DrivePro Toolbox на свой настольный или портативный компьютер.

Основные компоненты программного пакета:

1. Сортировка файлов видео
   Упрощает упорядочение файлов видео по имени, дате записи или группе.
2. Плавное воспроизведение видео
   Чтобы воспроизвести видеозаписи, подключите к компьютеру DrivePro или воспользуйтесь совместимым кард-ридером или адаптером для карт памяти microSD.
3. Редактирование видео
   Выберите видео, обрежьте его и сразу же сохраните как новое видео. Вы также можете делать снимки во время воспроизведения.
4. Отображение маршрута
   Маршрут, пройденный во время записи видеофайла, будет отображаться на карте (данная функция поддерживается только моделями DrivePro с приемниками GPS).

7. Переписывание файлов на компьютер

Для того, чтобы переписать файлы на компьютер с установленной в DrivePro карты microSD, необходимо:

Вариант 1: Извлеките карту памяти microSD из видеорегистратора и, с помощью совместимого кард-ридера, перепишите файлы на свой компьютер.

Вариант 2:

1. Установите карту памяти в DrivePro
2. Подключите меньший по размерам разъем USB-кабеля (Micro-B) в USB-разъем, расположенный на правой стороне DrivePro.
3. Подключите больший по размерам разъем USB-кабеля в свободный USB-разъем вашего настольного или портативного компьютера.



USB-кабель не входит в комплект поставки DrivePro.

Windows® 7 / 8 / 10 / 11

Для подключения видеорегистратора к настольному или портативному компьютеру не требуется установка драйверов. Операционные системы семейства Windows® имеют встроенную поддержку для DrivePro. После успешного подключения к компьютеру на панели задач отобразится значок съемного диска (**Removable Disk**), а в окне Мой компьютер (**My Computer**) появится новый значок отключаемого устройства (Removable Hardware) с назначенной ему буквенной меткой, посредством которого видеорегистратор будет представлен в системе.



*Примечание: (E:) это лишь пример буквы, которая может быть присвоена дисководу — буква, которая будет присвоена видеорегистратору в вашей системе, может отличаться.

Теперь можно переписывать данные между DrivePro и компьютером так, как если бы это был внешний жесткий диск. Чтобы переписать файлы на компьютер, их просто необходимо перетащить мышкой из папки, которая представляет в операционной системе видеорегистратор DrivePro.

Корректное извлечение DrivePro на компьютерах под управлением Windows:

1. Щелкните один раз на значке съемного устройства (**Removable Hardware**) на панели задач.
2. На экран будет выведено окно «Безопасное извлечение устройства» (**Safely Remove Hardware**). Щелкните, чтобы продолжить.
3. Отсоедините DrivePro от USB-разъема.

- **macOS® 10.14 или более поздней версии**

Установка драйверов не требуется. Подключите DrivePro к свободному порту USB вашего компьютера, устройство будет распознано автоматически.

Корректное извлечение DrivePro на компьютерах под управлением Mac OS:

Перетащите в мусорную корзину значок диска, представляющего в системе видеорегистратор, а затем отключите DrivePro от порта USB.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

1. Чтобы предотвратить потерю данных, всегда следуйте приведенным выше рекомендациям по отключению DrivePro от компьютера.
2. После подключения к компьютеру DrivePro может использоваться только для переписывания файлов. В это время использование других функций видеорегистратора невозможно. Чтобы возобновить нормальное использование DrivePro, отключите устройство от компьютера.
3. **НИКОГДА** не используйте функции форматирования или инициализации диска, когда видеорегистратор подключен к компьютеру, даже если система предлагает это сделать.

8. Меры предосторожности

КРАЙНЕ ВАЖНО точно следовать данным рекомендациям относительно безопасного использования устройства! Рекомендуем внимательно ознакомиться с ними, чтобы не подвергать опасности себя и предотвратить повреждение DrivePro.

Общая эксплуатация

- Только для использования внутри автомобиля.
- Никогда не настраивайте DrivePro и не используйте мобильное приложение во время управления автомобилем.
- Избегайте устанавливать видеорегистратор в тех местах, где он подвергается избыточному нагреву.
- Избегайте попадания брызг воды или других жидкостей на видеорегистратор и аксессуары.
- Не используйте DrivePro под воздействием сильных магнитных полей или избыточных вибраций.
- Используйте только фирменный автомобильный адаптер питания из комплекта поставки устройства. Другие автомобильные адаптеры питания могут быть несовместимы с DrivePro.
- В некоторых автомобилях даже после остановки двигателя на гнездо прикуривателя подается питание. Если это происходит и в вашем автомобиле, мы рекомендуем отключать видеорегистратор от гнезда прикуривателя, для того чтобы избежать нежелательного расхода электроэнергии и возникновения непредвиденных проблем.
- В систему навигации GPS могут вноситься любые изменения, которые способны оказать влияние на точность и скорость ее работы. Transcend не гарантирует точность данных системы GPS-навигации, которые не должны оказывать влияние на ваши решения и оценки во время вождения автомобиля.
- Здания и металлизированные пленки препятствуют приему сигналов системы навигации GPS. Точность данных GPS-навигации зависит от окружающего рельефа и обстановки, включая погоду и текущее местоположение приемника (например, высокие здания, туннели, подземные помещения и леса).
- Соединение Wi-Fi доступно только, когда DrivePro подключен к внешнему питанию.

Место крепления

- Укрепите DrivePro таким образом, чтобы устройство не загораживало водителю обзор и не мешало раскрытию подушек безопасности.
- На лобовом стекле закрепляйте DrivePro в зоне, очищаемой стеклоочистителями, чтобы обеспечить хороший обзор в дождливую погоду.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: с осторожностью отсоединяйте DrivePro, если устройство было прикреплено к тонированному стеклу, чтобы предотвратить повреждение тонировочной пленки.

Резервное копирование данных

- **Transcend НЕ несет ответственности за возможную потерю или искажение данных во время работы устройства.** Мы настоятельно рекомендуем регулярно выполнять резервное копирование данных с используемой в нем карты памяти на компьютер или другой накопитель.
- Интерфейс Hi-Speed USB 2.0 позволяет ускорить переписывание данных только в том случае, если на компьютере установлены соответствующие драйверы. Если вы не знаете, как это проверить, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя для вашего компьютера или материнской платы и ознакомьтесь с информацией о USB-драйверах.

9. Устранение неполадок

В случае возникновения проблем при эксплуатации DrivePro, прежде, чем обращаться в службу сервисной поддержки, ознакомьтесь с приведенной ниже информацией. Если вам не удалось найти решение для вашей проблемы в данном разделе, обратитесь в компанию, в которой вы приобрели устройство, в сервисный центр или локальный офис Transcend. Также вы можете посетить разделы «Часто задаваемые вопросы» (FAQ) и «Техническая поддержка» веб-сайта Transcend (https://www.transcend-info.com/Support/No-1145). Если у вас возникли проблемы, связанные с оборудованием, пожалуйста, обратитесь к «Руководству пользователя DrivePro».

10. Технические характеристики

Интерфейс:	USB 2.0
Емкость накопителя:	microSD, 32 ГБ / 64 ГБ /128 ГБ/ 256 ГБ (Class 10 или выше)
Размеры:	58,3 мм (Д) × 36 мм (Ш)× 22,8 мм (В) 2,3” (Д) x 1,42” (Ш) x 0,9” (В)
Вес:	40 г 1,41 унций
Аккумулятор:	Литий-полимерный
Источник питания для кабеля питания к сети автомобиля:	Входное напряжение: постоянный ток 10 В ~ 28В, 1,35 А Выход: DC 4.6V~5.25V / 2A
Источник питания для автомобильного адаптера:	Входное напряжение: постоянный ток 10 В ~ 28 В, 1,5 А Выход: постоянный ток 4,6 В ~ 5,25 В, 2 А
Источник питания для DrivePro:	Входное напряжение: постоянный ток 5 В, 2 А
Рабочая температура:	-20°C (-4°F) ~ 60°C (140°F)
Формат видео:	H.264 (MP4: вплоть до 2560x1440P, 30 кадров/с)
Объектив:	широкоугольный, F/2.0, угол обзора 140°
Разрешение/кадровая частота (макс.):	2K QHD 2560 x 1440P (30 кадров/с) Full HD 1920 x 1080P (30 кадров/с) HD 1280 x 720P (30 кадров/с) Full HD 1920 x 1080P (60 кадров/с)
Wi-Fi:	802.11n
Сертификаты:	CE, FCC, BSMI, KC, RCM, EAC, MIC, NCC, UKCA
Гарантия:	Двухлетняя ограниченная гарантия

Примечание:	В дополнение к прилагаемой карте microSD, мы рекомендуем надежные microSD карты Transcend или карты на основе памяти типа MLC, для обеспечения наилучшей. ● 32GB-64GB ГБ надежная карта microSDHC (TS32GUSDHC10V/ TS64GUSDXC10V) ● 64GB-256GB ГБ надежная карта microSDXC 350V (TS64GUSD350V / TS128GUSD350V / TS256GUSD350V) При записи в формате Full HD 1920 x1080 P со скоростью 60 кадров в секунду угол обзора составляет 100° (по диагонали).

11. Переработка и охрана окружающей среды

Переработка продукта (WEEE): ваш продукт создан из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и заново использованы. Символ перечеркнутого мусорного бака на продукте означает, что данный продукт подпадает под европейскую директиву 2002/96/EC: Никогда не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, самостоятельно узнайте о правилах (в вашем месте проживания) раздельного сбора электрических и электронных продуктов. Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Утилизация аккумуляторов: наш продукт содержит встроенный аккумулятор, на который распространяется европейская директива 2006/66/EC, согласно которой аккумулятор нельзя выбрасывать вместе с обычным домашним мусором. Пожалуйста, самостоятельно узнайте о правилах (в вашем месте проживания) о раздельном сборе аккумуляторов. Правильная утилизация отслуживших аккумуляторов поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Для продуктов с незаменяемыми встроенными аккумуляторами: удаление (или попытка удаления) аккумулятора означает остановку действия гарантии. Замену аккумуляторов можно производить только в конце жизненного цикла продукта.

ВНИМАНИЕ
ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА, ЕСЛИ БЫЛА ЗАМЕНЕНА БАТАРЕЯ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТИПА. УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕЕК СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ.

12. Заявление о соответствии стандартам ЕС

Компания Transcend Information настоящим заявляет, что все продукты Transcend с маркировкой CE, использующие функциональные возможности радиооборудования, соответствуют Директиве 2014/53/EU.

Полный текст декларации о соответствии стандартам ЕС доступен по следующей ссылке: www.transcend-info.com/eu_compliance

Автомобильный видеорегистратор / Нагрудная камера

Частота: 2400-2483,5 МГц	**Максимальная мощность передачи:** < 100 мВт

DrivePro Body 60

Частота: 2400-2483,5 МГц	**Максимальная мощность передачи:** < 100 мВт
Частота: 5150-5250 МГц	**Максимальная мощность передачи:** < 100 мВт

13. Декларация о соответствии нормам Федерального агентства по связи (FCC)

Сертификат о воздействии радиочастотного излучения:

Устройство соответствует требованиям FCC к граничным величинам радиочастотного излучения, установленным для неконтролируемой среды. Расстояние между излучающими элементами установленного оборудования и вашим телом не должно быть менее 20 см.

Внесение в конструкцию каких-либо изменений или модификаций, не одобренных в явной форме стороной, ответственной за соответствие требованиям, может привести к тому, что пользователь будет лишен права на эксплуатацию данного устройства.

Сертификат FCC о воздействии радиочастотного излучения

Данный передатчик не должен располагаться рядом или использоваться совместно с другими антеннами или передающими устройствами.

14. Двухлетняя ограниченная гарантия

На данный продукт распространяется двухлетняя ограниченная гарантия. Если ваш продукт перестанет нормально работать в течение двух лет после покупки, то компания Transcend предоставит гарантийный сервис в рамках гарантийной политики компании Transcend. Чтобы воспользоваться гарантией, необходимо представить доказательства покупки продукта на определенную дату. Компания Transcend исследует продукт и единолично примет решение отремонтировать устройство или же заменить его отремонтированным аналогом или аналогичным устройством со сходным функционалом. В случае особых обстоятельств компания Transcend может возместить затраты на покупку устройства, равные стоимости продукта на момент обращения по гарантии. Решение, принятое Transcend, будет для вас окончательным и не будет подлежать пересмотру. Transcend может отказать в изучении устройства, ремонте или замене, если на устройство больше не распространяется гарантия, и может потребовать оплату за услуги, оказанные вне действия гарантии.

Ограничения

Гарантия не распространяется на любое программное обеспечение или цифровой контент, которые предоставляются вместе с изделием, находится на комплектном диске, доступно для загрузки с веб-сайта или уже было загружено на устройство. Данная гарантия не распространяется ни на одну неисправность изделий Transcend, к которой привело ненамеренное повреждение или неправильная эксплуатация изделия (в том числе, при несоблюдении инструкций по эксплуатации, использовании изделия не по назначению, а также для тестирования или в качестве инструмента), внесение изменений в его конструкцию, несоблюдение требований к условиям и среде эксплуатации изделия (включая использование или хранение в условиях повышенной влажности), вследствие стихийного бедствия, неверного монтажа и установки (в том числе, вследствие подключения к несовместимому оборудованию) или несоблюдения требований к параметрами электропитания (в том числе, слишком низкого или слишком высокого напряжения питания или нестабильной работы источника питания). Повреждение или изменение гарантийных ярлыков, наклеек со знаками качества, подлинности и (или) серийным номером изделия или электронным номером, ремонт изделия неуполномоченными на это лицами или организациями, модификация или любое физическое повреждение продукта, наличие признаков или следов вскрытия или намеренного повреждения корпуса изделия, также влекут за собой отказ в гарантийном обслуживании. Данная гарантия не распространяется на получателей изделий Transcend и (или) любого другого, кто хочет извлечь выгоду из гарантии без предварительного письменного подтверждения Transcend. Данная гарантия распространяется только на изделие и не распространяется на встроенные ЖК-панели, аккумуляторы и все аксессуары, такие как адаптеры карт памяти, кабели, наушники, адаптеры питания и пульты дистанционного управления.

Гарантийная политика компании Transcend

Чтобы узнать больше о гарантийной политике компании Transcend, пожалуйста, посетите страницу **www.transcend-info.com/warranty**. Используя продукт, вы принимаете гарантийную политику компании Transcend, учитывая, что политика может со временем меняться.

Онлайн регистрация

Чтобы ускорить гарантийное обслуживание, пожалуйста, откройте страницу **www.transcend-info.com/register** и зарегистрируйте ваш продукт Transcend в течение 30 дней с момента покупки.

Transcend Information, Inc.

www.transcend-info.com

*Логотип Transcend является зарегистрированной торговой маркой Transcend Information, Inc.
*Приведѐнные выше характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
*Все логотипы и торговые марки являются зарегистрированными торговыми марками и являются собственностью их владельцев.

15. Лицензия GNU General Public License (GPL)

Встроенные в продукт микропрограммы и/или, используемое вместе с продуктом, программное обеспечение может содержать любое защищенное авторским правом программное обеспечение, на которое распространяются условия лицензии GPL (далее, Программное обеспечение GPL). В соответствии с GPL, если применимо: 1) исходный код программного обеспечения GPL может быть бесплатно загружен из Интернета или получен на компакт-диске по номинальной стоимости, по звонку в службу поддержки пользователей, в течение трех лет с даты приобретения; 2) вы можете копировать, распространять и/или вносить изменения в Программное обеспечение GPL, в соответствии с условиями лицензии GNU General Public License, которые приведены ниже или в более поздней редакции, которая может быть получена на веб-сайте http://www.gnu.org/licenses/gpl.html; 3) программное обеспечение GPL распространяется БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, даже без косвенной гарантии ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ или ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Все риски, связанные с качеством и работой Программного обеспечения GPL, ложатся на вас. Transcend не обеспечивает какой-либо поддержки пользователям Программного обеспечения GPL.

16. Лицензионное соглашение с конечным пользователем (EULA)

Условия лицензионного соглашения на использование программного обеспечения

1. **Общие положения.** Transcend Information, Inc. («Transcend») предоставляет следующую лицензию на установку и использование программного обеспечения и/или микропрограммы («Лицензируемое программное обеспечение»), в соответствии с данным лицензионным соглашением с конечным пользователем (далее, «Соглашение»), как обособленно, так и в комплекте с продуктами Transcend («Продукт»), первоначальному покупателю Продукта, с которым было связано или на котором было установлено в момент покупки («Пользователь») Лицензируемое программное обеспечение, только в том случае, если Пользователь принял все требования и условия данного Соглашения. ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМИ УСЛОВИЯМИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНОСИЛЬНО СОГЛАСИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С УСЛОВИЯМИ И ТРЕБОВАНИЯМИ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ И ТРЕБОВАНИЯМИ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ, НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННОЕ ЛИЦЕНЗИРУЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

2. **Предоставление лицензии.** Transcend предоставляет Пользователю персональную, не эксклюзивную, не подлежащую передаче или распространению, сублицензированию или переуступке лицензию на установку и использование Лицензируемого программного обеспечения на Продукт, в соответствии с условиями и требованиями данного Соглашения.

3. **Права на интеллектуальную собственность.** В соответствии с соглашением между Пользователем и Transcend, авторское право, а также все прочие права на интеллектуальную собственность на Лицензируемое программное обеспечение, являются собственностью Transcend или ее поставщика(-ов) или лицензиара(-ов). Все права, которые неявно предоставляет данная Лицензия, зарезервированы Transcend.

4. **Лицензионные ограничения.** Пользователь не может, а также не может уполномочить или разрешить сторонним лицам/организациям: (а) использовать Лицензируемое программное обеспечение для любых других целей, не связанных с продуктом или использовать способом, который не предусмотрен архитектурой или документацией Лицензируемого программного обеспечения; (б) лицензировать, распространять, предоставлять в лизинг или аренду, передавать, предоставлять или иным образом распоряжаться Лицензируемым программным обеспечением или использовать Лицензируемое программное обеспечение на любых коммерческих серверах или в сервисных бюро; (в) выполнять реверсивное проектирование, декомпилировать, дизассемблировать, пытаться извлечь исходный код или другие промышленные секреты, которые имеют отношение к Лицензируемому программному обеспечению, кроме случаев, когда вышеописанные ограничения напрямую разрешены действующим законодательством, вопреки данному ограничению; (г) выполнять адаптацию, вносить изменения, модифицировать, переводить или создавать производные системы на основе Лицензируемого программного обеспечения; (д) удалять, изменять или скрывать любые пометки об авторских правах или другие пометки о правах собственности, касающиеся Лицензируемого программного обеспечения или Продукта; или (е) обходить или пытаться обойти любые методы, применяемые Transcend для управления доступом компонентам, возможностям или функциям Продукта или Лицензируемого программного обеспечения.

5. **Копирование.** Пользователь не может копировать Лицензируемое программное обеспечение, за исключением создания одной копии любого отдельного программного компонента Лицензируемого программного обеспечения с целью создания резервной копии для личного пользования.

6. **Открытый исходный код.** Лицензируемое программное обеспечение может содержать компоненты с открытым исходным кодом, лицензия на который была предоставлена Transcend в соответствии с ниже приведенными условиями лицензирования,

(a) лицензия GNU General Public License (GPL), условия которой в настоящий момент приведены на веб-странице http://www.gnu.org/licenses/gpl.html;

(b) лицензия GNU Lesser General Public License (LGPL), условия которой в настоящий момент приведены на веб-странице http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html; и/или

(c) лицензия Code Project Open License (CPOL), условия которой в настоящий момент приведены на веб-странице http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx.

Приведенные выше условия лицензирования имеют отношение исключительно к компонентам с открытым программным кодом. В случае, если данное Соглашение входит в противоречие с требованиями приведенных выше лицензионных соглашений относительно использования соответствующих компонентов с открытым исходным кодом, Пользователь соглашается следовать таким лицензионным условиям.

7. **Отказ от ответственности.** TRANSCEND НЕ ГАРАНТИРУЕТ И НЕ ЗАЯВЛЯЕТ О СООТВЕТСТВИИ ПОТРЕБНОСТЯМ, НАДЕЖНОСТИ, ДОСТУПНОСТИ, СВОЕВРЕМЕННОСТИ, ОТСУТСТВИЯ ВИРУСОВ ИЛИ ДРУГИХ ВРЕДОНОСНЫХ КОМПОНЕНТОВ, И ТОЧНОСТИ ИНФОРМАЦИИ, ЛИЦЕНЗИРОВАННОГО

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРОДУКТОВ, УСЛУГ И СОПУТСТВУЮЩИХ ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ, КОТОРЫЕ СОДЕРЖИТ ЛИЦЕНЗИРУЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВСЯ ПОДОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ЛИЦЕНЗИРОВАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПРОДУКТЫ, УСЛУГИ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХ ЛИБО ГАРАНТИЙ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, TRANSCEND ОТРИЦАЕТ НАЛИЧИЕ КАКИХ ЛИБО ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ, ЛИЦЕНЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРОДУКТОВ, УСЛУГ И СОПУТСТВУЮЩИХ ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ КОСВЕННЫЕ ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОМУ НАЗНАЧЕНИЮ, РАБОЧЕМУ ПРОЦЕССУ, НАЗВАНИЮ ИЛИ ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЫ.

НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ TRANSCEND НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, НЕПРЯМОЙ, ШТРАФНОЙ, ПОБОЧНЫЙ, ОСОБЫЙ, ПОСЛЕДУЮЩИЙ УЩЕРБ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, УЩЕРБ ОТ НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ, ПОТЕРИ ДАННЫХ ИЛИ ПРИБЫЛЕЙ, КОТОРЫЙ СТАЛ СЛЕДСТВИЕМ ИЛИ СВЯЗАН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ИЛИ ТОЧНОСТЬЮ ЛИЦЕНЗИРУЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ С ЗАДЕРЖКОЙ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ПРОДУКТА, С КОТОРЫМ СВЯЗАНО ЛИЦЕНЗИРУЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НА ОСНОВЕ КОНТРАКТА, ДЕЛИКТА, ХАЛАТНОСТИ, БЕЗУСЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ПО ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ПРИЧИНЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ TRANSCEND БЫЛА ОСВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА.

8. **Ограничение ответственности.** В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ TRANSCEND, ВОЗНИКАЮЩАЯ В СВЯЗИ С ДАННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ОБЩЕЙ СУММОЙ, В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ УПЛАЧЕННОЙ В РОЗНИЧНОМ МАГАЗИНЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ЗА ПРОДУКТ. Приведенные выше отказ от ответственности и ограничение ответственности применяются в полной мере, насколько это допустимо законом. Поскольку некоторые страны не допускают ограничения срока связанной гарантии или исключения и ограничения случайных или косвенных повреждений, ограничения этой гарантии могут относиться не ко всем.

9. **Расторжение.** Transcend может, в дополнение к другим средствам, которые она может использовать, немедленно расторгнуть данное Соглашение, если Пользователь нарушит любое из своих обязательств, возникших вследствие подписания данного Соглашения.

10. **Прочее.** (а) Данное Соглашение представляет собой полное соглашение между Transcend и Пользователем, относящееся к решению вопросов, связанных с вышеизложенным, и оно может быть изменено только путем письменного дополнения, подписанного уполномоченным руководителем Transcend. (б) За исключением случаев, когда данное Соглашение вступает в противоречие с нормами действующего законодательства, применение данного Соглашения регулируется законами Народной Республики Китай, за исключением коллизии с положениями законодательства. (в) Если любая часть данного Соглашения признана недействительной или не имеющей законной силы, то другие части данного Соглашения будут оставаться в силе и продолжать действовать. (г) Отказ любой из сторон от соблюдения любого условия или требования данного Соглашения или нарушение любого из них не отменяет действия такого условия или требования или ответственность за последующие их нарушения. (д) Transcend может передавать свои права по данному Соглашению без каких-либо условий. (е) Данное Соглашение будет обязательным и будет действительным для сторон и их соответствующих последователей и правопреемников.